

SINUS-155-40-00

SINUS-155-40-00, Filtro para PWM

Código: R7S008. (DESCATALOGADO)

> In (A): 155

> Frecuencia conmutación (kHz): 10

Especificaciones

Alimentación en alterna

Frecuencia	50 / 60 Hz
Tensión nominal	380 / 400 Vca

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	390 x 503 x 360 (mm)
Envolvente	Conductor cobre. Banda aluminio

Características ambientales

Grado de protección	IP 00
Instalación, lugar, posición.	Interior

Características Eléctricas


Frecuencia de conmutación	2 ... 10 kHz
---------------------------	--------------

Características eléctricas

Corriente máxima transitoria	2 In
Tensión de aislamiento, circuito	2 kV

Circuito de medida de corriente

Corriente nominal (In)	4 ... 400 A
Sobrecarga permanente	1,17 In



SINUS-155-40-00

Filtro para PWM

Código: R7S008.