



2HLC96 56-64Hz

2HLC96 56-64Hz, Fréquencemètres doubles à lames

Code: M129320090000

- > Précision: 0,5
- > Mesure: 56...64 Hz
- > Fréquence (Hz): 56...64, 17 l minas
- > Modules: 96x96

La description

- o Aucune alimentation auxiliaire n cessaire
- o Bo tier DIN de 96 et 144 mm
- o Classe de pr cision 1,5
- o Double  chelle

Application

Mesure et comparaison ais e de fr quences de circuits   courant alternatif issues de deux g n rateurs ou d'un r seau et d'un g n rateur, lorsque ces derniers sont branch s en parall le. La mesure est ind pendante de la forme d'onde. Appareil destin  aux applications expos es   des conditions environnementales et physiques particuli rement s v res.



2HLC96 56-64Hz

Fréquencemètre double pour équipements de synchronisation et applications navales

Code: M129320090000

Spécifications

Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof. 96 x 96 x 82.9 (mm)

Caractéristiques environnementales

Degré de protection Panneau : IP 52 (avant), IP 00 (bornes)
 Température de stockage -25...+40 °C
 Température de travail +10 ... +30 °C

Règlementation

Certifications UL
 Sécurité électrique, Altitude maximale (m) 2000
 Règlementation BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, UL94, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

Circuit de mesure de tension

Consommation 1 ... 3,6 VA
 Fréquence d'échantillonnage 47 ... 53 Hz
 Tension nominale 230 V ~

Caractéristiques électriques

Tension d'isolement, circuit 2kV a 50 Hz < 1min entre mecanismo y caja


Précision de mesure

Précision 0,5 % FE

2HLC

Fréquencemètres doubles à lames

| CODE | TYPE | Précision | Modules | Mesure | Fréquence (Hz) |
|---------------|-----------------|-----------|---------|------------|---------------------|
| M1293200C0000 | 2HLC96 47-53Hz | 0,5 | 96x96 | 47...53 Hz | 47...53, 13 láminas |
| M129320010000 | 2HLC96 57-63Hz | 0,5 | 96x96 | 57...63 Hz | 57...63, 13 láminas |
| M129320080000 | 2HLC96 46-54Hz | 0,5 | 96x96 | 46...54 Hz | 46...54, 17 láminas |
| M129320090000 | 2HLC96 56-64Hz | 0,5 | 96x96 | 56...64 Hz | 56...64, 17 láminas |
| M129420060000 | 2HLC144 45-55Hz | 0,5 | 144x144 | 45...55 Hz | 45...55, 21 láminas |
| M129420070000 | 2HLC144 55-65Hz | 0,5 | 144x144 | 55...65 Hz | 55...65, 21 láminas |



2HLC96 56-64Hz

Fréquencemètre double pour équipements de synchronisation et applications navales

Code: M129320090000

Dimensions

