



## TP-58 800 /5A

TP-58 800 /5A, Transformateur de courant ouvrant, plaque 50x80 mm

Code: M70127. (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

- > Plat (mm): 50 x 80
- > Classe 0,5 Puissance (VA): 3
- > Classe 1 Puissance (VA): 7
- > Classe 3 Puissance (VA): 18
- > Rang mesure (A): 800/5
- > Courant entrada: 800/5 A

### La description

Transformateurs à noyau ouvert qui permettent la mesure de courant sans besoin de couper l'alimentation. Autrement dit, il n'est pas nécessaire de démonter l'installation pour les placer.

- Rang de 100 à 5000 A
- Dimension plaque de 20 x 30 mm à 80 x 160 mm
- Le certificat du transformateur est joint

### Application

Mesure de courant dans les installations critiques où il n'est pas possible de couper l'alimentation électrique. Mesure sous une forme temporaire où le coût d'arrêter l'alimentation est trop élevé.



## TP-58 800 / 5A

Transformateur de courant ouvrant pour mesurer

Code: M70127.

### Spécifications

#### Caractéristiques électriques

Facteur de sécurité (FS)	FS 10
Puissance	7 VA (classe 1)

#### Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	145 x 114 x 50 (mm)
Poids (kg)	0,85

#### Caractéristiques environnementales

Classe Thermique	Classe B (+130 °C)
Température de travail	-5 ... 40 °C

#### Caractéristiques techniques spécifiques des capteurs de courant

Tension de travail	0,72 kV~ max.
--------------------	---------------

#### Circuit de mesure de courant

Courant primaire mesure	800 A
Courant dynamique (Idyn)	2,5 Ith
Courant thermique de court-circuit (Ith)	60 In
Ratio de transformation	... / 5 A

#### Règlementation

Règlementation	IEC 44-1, UNE 21 088-1, UL 94, VDE 0414
----------------	---

Pour les autres configurations, voir le tableau des caractéristiques supplémentaires



## TP-58 800 /5A

---

Transformateur de courant ouvrant pour mesurer

Code: M70127.

## Dimensions

---

