



TI-420-35-10A, Transformateur de courant avec convertisseur 4 ... 20 mA, plaque 35 mm $\,$

Code: M70813.

> Diamètre intérieur (mm): 35> Sortie analogique: 4...20 mA> Rang mesure (A): 10

> Type de transformateur: Transformateur de courant avec convertisseur 4 ... 20 mA

La description

> Courant entrée: 10 A

- O Nécessite une puissance de sortie de 10 ... 28 V cc
- Courant primaire de 2,5 à 1 500 A ~, selon le type
- o Courant secondaire de 4 ... 20 mA
- O Diamètre intérieur de 35 à 105 mm, selon le type
- o Dimension plaque de 35 à 105 mm, selon le type

Application

Used in power lines to obtain a current proportional to the primary current rated at $4\dots 20\,$ mA in the secondary







Transformateur de courant à convertisseur

Code: M70813.

Spécifications

Alimentation auxiliaire	
Tension	10 28 Vdc
Caractéristiques mécaniques	
Taille (mm) larg. x haut. x prof.	100 x 79 x 33 (mm)
Poids (kg)	0,163
Caractéristiques environnementales	
Température de travail	-10°+50 °C
Caractéristiques techniques spécifiques des capteurs de courant	t
Diamètre intérieur Ø (mm)	35
Tension de travail	0,72 kV~ max.
Circuit de mesure de courant	
Fréquence nominale	50 / 60 Hz
Courant primaire mesure	10 A
Surcharge permanente	1,5 ln
Ratio de transformation	4 20 mA
Règlementation	
Règlementation	IEC 44-1, UNE 21 088-1, IEC 664, VDE0110, VDE0414, UL 94, IEC 1010-1, EN 61010-
Précision de mesure	
Précision	±1,5% In

II Transformateur de courant avec convertisseur 4 ... 20 mA

CODE	TYPE	Rang mesure (A)	Diamètre intérieur (mm)
10 28 VCC aliment	ation sortie 4 20 mA		
M70811.	TI-420-35-2.5A	2.5	35
M70812.	TI-420-35-5A	5	35
M70813.	TI-420-35-10A	10	35
M70814.	TI-420-35-20A	20	35
M70815.	TI-420-35-50A	50	35
M70816.	TI-420-35-100A	100	35
M70817.	TI-420-35-250A	250	35
,	120 00 200	230	







Transformateur de courant à convertisseur

Code: M70813.

CODE	TYPE	Rang mesure (A)	Diamètre intérieur (mm)
M70821.	TI-420-70-100A	100	70
M70822.	TI-420-70-250A	250	70
M70823.	TI-420-70-500A	500	70
M70824.	TI-420-70-750A	750	70
M70831.	TI-420-105-250A	250	105
M70832.	TI-420-105-500A	500	105
M70833.	TI-420-105-750A	750	105
M70834.	TI-420-105-1000A	1000	105
M70835.	TI-420-105-1500A	1500	105

Pour des courants supérieurs, utiliser transformateur + convertisseur







Transformateur de courant à convertisseur

Code: M70813.

Dimensions

Connexions





