



## MAG-ADAPx3

MAG-ADAPx3, Kit 3 adaptateurs de tension, pointe magnétique Ø 6,6 mm,

Code: M8990J. DESCATALOGADO

### La description

Pointe magnétique pour la mesure de la tension sur les vis des compteurs, des disjoncteurs, des barres omnibus ou de toute surface métallique.



## MAG-ADAPx3

Adaptateur de tension, pointe magnétique Ø 6.6mm

Code: M8990J.

### Spécifications

#### Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	15.7 x 53.1 x 55 (mm)
Poids (kg)	0,016

#### Caractéristiques environnementales

Humidité relative (sans condensation)	80%
Température de travail	5 ... + 40 °C

#### Règlementation

Certifications	CE
Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	2000
Sécurité électrique, Catégorie d'installation	1000 V CAT II / 1000 V CAT III / 600 V CAT IV
Sécurité électrique, Degré de contamination	Degré de pollution 1 ou 2
Règlementation	EN 61010-031

#### Sécurité électrique

Classe d'isolement	Isolation renforcée
--------------------	---------------------

#### MAG-ADAP

Adaptateur de tension, embout magnétique

CODE	TYPE	Description
M8990H.	MAG-ADAP	Adaptateurs de tension, pointe magnétique Ø 6,6 mm



## MAG-ADAPx3

Adaptateur de tension, pointe magnétique Ø 6.6mm

Code: M8990J.

### Dimensions

