



Compact DC-S MINI

Compact DC-S MINI, Concentrateur PLC PRIME

Code: Q4628C. CONSULTAR DISPONIBILIDAD

> Connexion 2e transformateur: Non

> Approbation: -

> Communications: PRIME> Entrées numériques: -> Superviseur BT: No

La description

Le concentrateur **COMPACT DC** est l'équipement chargé de la gestion et de la lecture des compteurs d'énergie triphasés et monophasés avec des communications PRIME connectés au même réseau basse tension.

Généralement situé au centre de transformation, le concentrateur **COMPACT DC** permet de gérer les compteurs à distance, en lisant les informations fournies par ces derniers ou en mettant en œuvre les actions applicables sur ce type d'équipement, comme modifier les tarifs, agir sur l'élément de coupure, etc.

COMPACT DC est constitué d'un compteur triphasé indirect, avec des fonctions de surveillance basse tension selon le modèle.

L'équipement dispose de communications PLC PRIME, port Ethernet et entrées numériques.







Compact DC-S MINI

Concentrateur PLC PRIME

Code: Q4628C.

Spécifications

Alimentation en courant alternatif	
Catégorie d'installation	CAT III 300V
Consommation	7 20 VA
Fréquence	50 / 60 Hz
Tension nominale	110 230 V~ ±20 %
Caractéristiques mécaniques	
Taille (mm) larg. x haut. x prof.	127 x 120 x 130 (mm)
Boîtier	Plastique VO auto-extinguible
Fixation	Rail DIN
Poids (kg)	0,876
Caractéristiques environnementales	
Degré de protection	IP40
Humidité relative (sans condensation)	5 95 %
Température de stockage	-30 + 80 °C
Température de travail	-25 +70 °C
Circuit de mesure de tension	
Plage de mesure de la fréquence	45 65 Hz
Plage de mesure de la tension	127/220 230/400 V~ ±20 %
Réseau de communication	
Technologie / Type	PRIME
Interface utilisateur	
LED	8 LED d'indication
Règlementation	
Règlementation	UNE-EN 61000-4-2, UNE-EN 61000-4-3, UNE-EN 61000-4-4, UNE-EN 61000-4-5, UNE-EN 62052-11, IEC 61010

Entrées numériques isolées 10 kV/1 min








Compact DC-S MINI


Concentrateur PLC PRIME

Code: Q4628C.

Dimensions Connexions







ESCALA 1 : 1