



## CLZ-FPT-52/6,25-60Hz-HD

CLZ-FPT-52/6,25-60Hz-HD, Condensateurs tubulaires triphasés, 60 Hz

Code: R2H777. (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

- > Terminal: F
- > Fréquence (Hz): 60
- > kvar (480 V): 5,2
- > kvar (525 V): 6,25
- > Tension d'utilisation (V): 525

### La description

La gamme CLZ-HD est constituée par des condensateurs dans une enveloppe tubulaire, de type sec, comprenant une ample gamme de puissances et des tensions nominales à 50 ou 60 Hz. Les condensateurs CLZHD sont conçus pour travailler dans des installations avec les plus rigoureuses conditions de travail. Les processus de conception, fabrication et essais de ces derniers garantissent la production d'équipements durables et à haute fiabilité. En outre, les condensateurs CLZ disposent de technologie de refroidissement par gaz azote\*, il s'agit d'un système réfrigérant à hautes prestations, inoffensif et anti-inflammable.

### Application

Leur application est centrée sur la compensation dans les installations tant en ce qui concerne les charges fixes que dans les variations de charges (batteries de condensateurs). Particulièrement conçus pour leur installation dans des environnements avec les conditions de travail les plus exigeantes en raison de leur plus grande vie utile et de leur résistance aux hautes températures.



## CLZ-FPT-52/6,25-60Hz-HD

Code: R2H777.

### Spécifications

#### Alimentation en courant alternatif

|           |       |
|-----------|-------|
| Fréquence | 60 Hz |
|-----------|-------|

#### Caractéristiques électriques

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Pertes (W)                   | Diélectrique: < 0,2 W / kvar Total: < 0,4 W / kvar   |
| Résistance de décharge       | 50 V / 1 min (0,5 - 30 kvar) 75 V / 3 min (33 - 50 kvar)   |
| Surtension                   | 10 % 8h en 24 h 15 % jusqu'à 30 min en 24 heures 20 % jusqu'à 5 min en 24 heures 30 % jusqu'à 1 min en 24 heures |
| Tolérance C                  | -5 ... +10 %   |
| Courant de phase maximum     | 400 x In   |
| Courant transitoire maximum  | 1,8 In   |
| Tension                      | 525 V  |
| Tension d'isolement, circuit | 3 / 12 kV  |

#### Caractéristiques mécaniques

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Taille (mm) larg. x haut. x prof. | 63.5 x 188 x 63.5 (mm)                  |
| Boîtier                           | Aluminium                               |
| Fixation                          | Vis de fixation M12 conducteur de terre |
| Ventilation                       | Naturelle ou forcée selon l'armoire     |
| Poids (kg)                        | 0,72                                    |

#### Caractéristiques environnementales

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Degré de protection                   | IP 20 / IP 54 avec cache-bornes (en option) (pour les modèles Ø 85, 100, 116 mm)                  |
| Humidité relative (sans condensation) | 95%   |
| Installation, lieu, position.         | Vertical / Horizontal. Distance minimale entre les condensateurs : 2 cm.                          |
| Température de travail                | T° classe D: moyenne journalière: 45 °C, moyenne annuelle: 35 °C, maximum: 65 °C, minimum: -50 °C |

#### Règlementation

|  |  |
|--|--|
| Certifications                             | VDE 560  |
| Sécurité électrique, Altitude maximale (m) | 4000   |
| Règlementation                             | IEC 60831-1-1/2, IEC 70/7, UNE 20827, UNE 20010, BS 1650 |

#### Protection

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Type d'élément de coupe | Régénération diélectrique Système d'extension |
|-------------------------|---|

#### CLZ-FP HD 60Hz

Condensateurs tubulaires triphasés (série Heavy Duty)



## CLZ-FPT-52/6,25-60Hz-HD

Code: R2H777.

| CODE   | TYPE                    | kvar (230 V) | kvar (240 V) | Use voltage (V) | kvar (400 V) | kvar (440 V) | kvar (460 V) | kvar (480 V) | kvar (525 V) | kvar (600 V) | kvar (660 V) | kvar (690 V) |
|--|-------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Borne faston, Un = 3 x 240 V / 60 Hz</b>          |                         |              |              |                 |              |              |              |              |              |              |              |              |
| R2H622.  | CLZ-FPT-24/2,5-60Hz-HD  | 2,3          | 2,5          | 240             |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>Réglette de connexion, Un = 3 x 240 V / 60 Hz</b> |                         |              |              |                 |              |              |              |              |              |              |              |              |
| R2H626.  | CLZ-FP-24/5-60Hz-HD     | 4,6          | 5            | 240             |              |              |              |              |              |              |              |              |
| R2H627.  | CLZ-FP-24/6,25-60Hz-HD  | 5,75         | 6,25         | 240             |              |              |              |              |              |              |              |              |
| R2H628.  | CLZ-FP-24/7,5-60Hz-HD   | 6,9          | 7,5          | 240             |              |              |              |              |              |              |              |              |
| R2H62B.  | CLZ-FP-24/10-60Hz-HD    | 9,2          | 10           | 240             |              |              |              |              |              |              |              |              |
| R2H62D.  | CLZ-FP-24/12,5-60Hz-HD  | 11,5         | 12,5         | 240             |              |              |              |              |              |              |              |              |
| R2H62E.  | CLZ-FP-24/15-60Hz-HD    | 13,8         | 15           | 240             |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>Borne faston, Un = 3 x 440 V / 60 Hz</b>          |                         |              |              |                 |              |              |              |              |              |              |              |              |
| R2H641.  | CLZ-FPT-44/1,25-60Hz-HD |              |              | 400   440       | 1            | 1,25         |              |              |              |              |              |              |
| R2H642.  | CLZ-FPT-44/2,5-60Hz-HD  |              |              | 400   440       | 2,1          | 2,5          |              |              |              |              |              |              |
| R2H646.  | CLZ-FPT-44/5-60Hz-HD    |              |              | 400   440       | 4,15         | 5            |              |              |              |              |              |              |
| <b>Réglette de connexion, Un = 3 x 440 V / 60 Hz</b> |                         |              |              |                 |              |              |              |              |              |              |              |              |
| R2H647.  | CLZ-FP-44/6,25-60Hz-HD  |              |              | 400   440       | 5,2          | 6,25         |              |              |              |              |              |              |
| R2H648.  | CLZ-FP-44/7,5-60Hz-HD   |              |              | 400   440       | 6,2          | 7,5          |              |              |              |              |              |              |
| R2H64B.  | CLZ-FP-44/10-60Hz-HD    |              |              | 400   440       | 8,3          | 10           |              |              |              |              |              |              |
| R2H64D.  | CLZ-FP-44/12,5-60Hz-HD  |              |              | 400   440       | 10,3         | 12,5         |              |              |              |              |              |              |
| R2H64E.  | CLZ-FP-44/15-60Hz-HD    |              |              | 400   440       | 12,4         | 15           |              |              |              |              |              |              |
| R2H64J.  | CLZ-FP-44/20-60Hz-HD    |              |              | 400   440       | 16,5         | 20           |              |              |              |              |              |              |
| R2H64L.  | CLZ-FP-44/25-60Hz-HD    |              |              | 400   440       | 20,7         | 25           |              |              |              |              |              |              |
| R2H64N.  | CLZ-FP-44/30-60Hz-HD    |              |              | 400   440       | 24,8         | 30           |              |              |              |              |              |              |
| R2H64R.  | CLZ-FP-44/40-60Hz-HD    |              |              | 400   440       | 33,1         | 40           |              |              |              |              |              |              |
| R2H64S.  | CLZ-FP-44/50-60Hz-HD    |              |              | 400   440       | 41,3         | 50           |              |              |              |              |              |              |
| <b>Borne faston, Un = 3 x 480 V / 60 Hz</b>          |                         |              |              |                 |              |              |              |              |              |              |              |              |
| R2H762.  | CLZ-FPT-48/2,5-60Hz-HD  |              |              | 480             |              |              | 2,3          | 2,5          |              |              |              |              |
| R2H766.  | CLZ-FPT-48/5-60Hz-HD    |              |              | 480             |              |              | 4,6          | 5            |              |              |              |              |
| R2H767.  | CLZ-FPT-48/6,25-60Hz-HD |              |              | 480             |              |              | 5,75         | 6,25         |              |              |              |              |
| R2H768.  | CLZ-FPT-48/7,5-60Hz-HD  |              |              | 480             |              |              | 6,9          | 7,5          |              |              |              |              |
| <b>Réglette de connexion, Un = 3 x 480 V / 60 Hz</b> |                         |              |              |                 |              |              |              |              |              |              |              |              |
| R2H66B.  | CLZ-FP-48/10-60Hz-HD    |              |              | 480             |              |              | 9,2          | 10           |              |              |              |              |
| R2H66D.  | CLZ-FP-48/12,5-60Hz-HD  |              |              | 480             |              |              | 11,5         | 12,5         |              |              |              |              |
| R2H66E.  | CLZ-FP-48/15-60Hz-HD    |              |              | 480             |              |              | 13,8         | 15           |              |              |              |              |
| R2H66J.  | CLZ-FP-48/20-60Hz-HD    |              |              | 480             |              |              | 18,4         | 20           |              |              |              |              |
| R2H66L.  | CLZ-FP-48/25-60Hz-HD    |              |              | 480             |              |              | 23           | 25           |              |              |              |              |
| R2H66N.  | CLZ-FP-48/30-60Hz-HD    |              |              | 480             |              |              | 27,6         | 30           |              |              |              |              |
| R2H66R.  | CLZ-FP-48/40-60Hz-HD    |              |              | 480             |              |              | 36,75        | 40           |              |              |              |              |
| R2H66S.  | CLZ-FP-48/50-60Hz-HD    |              |              | 480             |              |              | 46           | 50           |              |              |              |              |
| <b>Borne faston, Un = 3 x 525 V / 60 Hz</b>          |                         |              |              |                 |              |              |              |              |              |              |              |              |
| R2H772.  | CLZ-FPT-52/2,5-60Hz-HD  |              |              | 525             |              |              |              | 2,1          | 2,5          |              |              |              |
| R2H776.  | CLZ-FPT-52/5-60Hz-HD    |              |              | 525             |              |              |              | 4,2          | 5            |              |              |              |
| R2H778.  | CLZ-FPT-52/7,5-60Hz-HD  |              |              | 525             |              |              |              | 6,25         | 7,5          |              |              |              |
| <b>Réglette de connexion, Un = 3 x 525 V / 60 Hz</b> |                         |              |              |                 |              |              |              |              |              |              |              |              |



## CLZ-FPT-52/6,25-60Hz-HD

Code: R2H777.

| CODE   | TYPE                   | kvar (230 V) | kvar (240 V) | Use voltage (V) | kvar (400 V) | kvar (440 V) | kvar (460 V) | kvar (480 V) | kvar (525 V) | kvar (600 V) | kvar (660 V) | kvar (690 V) |
|--|------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| R2H67A.  | CLZ-FP-52/8,5-60Hz-HD  |              |              | 525             |              |              |              | 7,1          | 8,5          |              |              |              |
| R2H67B.  | CLZ-FP-52/10-60Hz-HD   |              |              | 525             |              |              |              | 8,4          | 10           |              |              |              |
| R2H67C.  | CLZ-FP-52/11,5-60Hz-HD |              |              | 525             |              |              |              | 9,6          | 11,5         |              |              |              |
| R2H67D.  | CLZ-FP-52/12,5-60Hz-HD |              |              | 525             |              |              |              | 10,5         | 12,5         |              |              |              |
| R2H67E.  | CLZ-FP-52/15-60Hz-HD   |              |              | 525             |              |              |              | 12,5         | 15           |              |              |              |
| R2H67I.  | CLZ-FP-52/17-60Hz-HD   |              |              | 525             |              |              |              | 14,2         | 17           |              |              |              |
| R2H67J.  | CLZ-FP-52/20-60Hz-HD   |              |              | 525             |              |              |              | 16,7         | 20           |              |              |              |
| R2H67K.  | CLZ-FP-52/22,5-60Hz-HD |              |              | 525             |              |              |              | 18,8         | 22,5         |              |              |              |
| R2H67L.  | CLZ-FP-52/25-60Hz-HD   |              |              | 525             |              |              |              | 20,9         | 25           |              |              |              |
| R2H67N.  | CLZ-FP-52/30-60Hz-HD   |              |              | 525             |              |              |              | 25           | 30           |              |              |              |
| R2H67P.  | CLZ-FP-52/34-60Hz-HD   |              |              | 525             |              |              |              | 28,4         | 34           |              |              |              |
| R2H67R.  | CLZ-FP-52/40-60Hz-HD   |              |              | 525             |              |              |              | 33,4         | 40           |              |              |              |
| <b>Borne faston, Un = 3 x 600 V / 60 Hz</b>          |                        |              |              |                 |              |              |              |              |              |              |              |              |
| R2H786.  | CLZ-FPT-60/5-60Hz-HD   |              |              | 600             |              |              |              |              |              | 5            |              |              |
| R2H788.  | CLZ-FPT-60/7,5-60Hz-HD |              |              | 600             |              |              |              |              |              | 7,5          |              |              |
| <b>Réglette de connexion, Un = 3 x 600 V / 60 Hz</b> |                        |              |              |                 |              |              |              |              |              |              |              |              |
| R2H68A.  | CLZ-FP-60/10-60Hz-HD   |              |              | 600             |              |              |              |              |              | 10           |              |              |
| R2H68B.  | CLZ-FP-60/12,5-60Hz-HD |              |              | 600             |              |              |              |              |              | 12,5         |              |              |
| R2H68E.  | CLZ-FP-60/15-60Hz-HD   |              |              | 600             |              |              |              |              |              | 15           |              |              |
| R2H68I.  | CLZ-FP-60/17,5-60Hz-HD |              |              | 600             |              |              |              |              |              | 17,5         |              |              |
| R2H68J.  | CLZ-FP-60/20-60Hz-HD   |              |              | 600             |              |              |              |              |              | 20           |              |              |
| R2H68K.  | CLZ-FP-60/21-60Hz-HD   |              |              | 600             |              |              |              |              |              | 21           |              |              |
| R2H68L.  | CLZ-FP-60/25-60Hz-HD   |              |              | 600             |              |              |              |              |              | 25           |              |              |
| R2H68N.  | CLZ-FP-60/30-60Hz-HD   |              |              | 600             |              |              |              |              |              | 30           |              |              |
| R2H68P.  | CLZ-FP-60/34,5-60Hz-HD |              |              | 600             |              |              |              |              |              | 34,5         |              |              |
| <b>Borne faston, Un = 3 x 690 V / 60 Hz</b>          |                        |              |              |                 |              |              |              |              |              |              |              |              |
| R2H796.  | CLZ-FPT-69/5-60Hz-HD   |              |              | 690             |              |              |              |              |              | 4,6          |              | 5            |
| <b>Réglette de connexion, Un = 3 x 690 V / 60 Hz</b> |                        |              |              |                 |              |              |              |              |              |              |              |              |
| R2H69B.  | CLZ-FP-69/10-60Hz-HD   |              |              | 690             |              |              |              |              |              | 9,15         |              | 10           |
| R2H69D.  | CLZ-FP-69/12,5-60Hz-HD |              |              | 690             |              |              |              |              |              | 11,4         |              | 12,5         |
| R2H69E.  | CLZ-FP-69/15-60Hz-HD   |              |              | 690             |              |              |              |              |              | 13,7         |              | 15           |
| R2H69J.  | CLZ-FP-69/20-60Hz-HD   |              |              | 690             |              |              |              |              |              | 18,3         |              | 20           |
| R2H69L.  | CLZ-FP-69/25-60Hz-HD   |              |              | 690             |              |              |              |              |              | 22,9         |              | 25           |
| R2H69N.  | CLZ-FP-69/30-60Hz-HD   |              |              | 690             |              |              |              |              |              | 27,5         |              | 30           |
| R2H69R.  | CLZ-FP-69/40-60Hz-HD   |              |              | 690             |              |              |              |              |              | 36,6         |              | 40           |
| R2H69S.  | CLZ-FP-69/50-60Hz-HD   |              |              | 690             |              |              |              |              |              | 45,75        |              | 50           |

Tous les types sont à gaz inerte, à l'exception de ceux de 63,5 mm de diamètre et de la taille 136x355 mm Dimensions (dxh) seulement pour le tube. Pour les mesures totales voir dessin des dimensions à la fin de cette section Borne : section maximale câble type A : 16 mm<sup>2</sup>, type B : 25 mm<sup>2</sup>, type C : 35 mm<sup>2</sup>, F : Faston 6,3x0,8 mm et courant maximal 12 A



## CLZ-FPT-52/6,25-60Hz-HD

Code: R2H777.

## Dimensions

