

SINUS-270-40-00

SINUS-270-40-00, Filtre sinus pour PWM

Code: R7S00A. (DESCATALOGADO)

> In (A): 270

> Fréquence commutation (kHz): 2

Spécifications

Alimentation en courant alternatif

Fréquence	50 / 60 Hz
Tension nominale	380 / 400 Vca

Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	415 x 557 x 360 (mm)
Boîtier	Conducteur en cuivre. Bande d'aluminium

Caractéristiques environnementales


Degré de protection	IP 00
---------------------	-------

Caractéristiques électriques

Fréquence de commutation	2 ... 10 kHz
Courant transitoire maximum	2 In
Tension d'isolement, circuit	2 kV

Circuit de mesure de courant

Courant nominal (In)	4 ... 400 A
Surcharge permanente	1,17 In



SINUS-270-40-00

Filtre sinus pour PWM

Code: R7S00A.