



COFRET-VE6-2P-16A

COFRET-VE6-2P-16A, Boîte protections

Code: V41221. DESCATALOGADO

> Módules: 6

> Pôles: 2

> Protection surtension (SPD): Non

> Système: Monophasé

> In (A): 16

> Clé: 1

> Protection différentielle: Type A> Protection magnétothermique: 16 A

La description

Les boîtiers COFRET sont conçus pour offrir des protections électriques conformément au règlement ITC-BT-52 relatif aux infrastructures de recharge des véhicules électriques. Le dispositif dispose d'un commutateur différentiel de type A pour la protection contre les contacts directs ou indirects et d'un commutateur magnétothermique à courbe en C pour protéger l'équipement de charge en cas de surcharge ou de court-circuit. Si l'installation ne dispose pas de protection contre les surtensions, un modèle incluant une protection contre les surtensions permanentes et transitoires peut être proposé.

Application

Le **COFRET** est un élément indispensable à installer dans tout point de recharge monophasé pour véhicules électriques.







COFRET-VE6-2P-16A

Boîte de protections pour points de recharge monophasés

Code: V41221.

Spécifications

Caractéristiques mécaniques								
Taille (mm) larg. x haut. x prof.	170 x 200 x 115 (mm)							
Poids (kg)	0,95							

COFRET

Boîtier de protection pour bornes de recharge

CODE	TYPE	Protection différentielle	Protection magnétothermique	Protection surtension (SPD)	Módules	Pôles	Compteur	Protection surtension (SPD+POP)
2 Pôles								
V41231.	COFRET-VE6-2P-20A	Type A	20 A	Non	6	2	-	
V41232.	COFRET-VE6-2P-20AS	Type A	20 A	Oui	6	2	-	
V4123Q.	COFRET-VE8-2P-20AS 6DC	Type A + 6 mAcc	20 A	Oui	8	2	-	
V41261.	COFRET-VE6-2P-40A	Type A	40 A	Non	6	2	-	
V41262.	COFRET-VE6-2P-40AS	Type A	40 A	Oui	6	2	-	
2 pôles -	Schéma 2 de reconnexion du	compteur						
V4126X.	COFRET-VE8-2P-40AS REC	Type A	40 A		8	2	-	Oui
2 Pôles								
V41266.	COFRET-VE8-2P-40AS-MID	Type A	40 A	Oui	8	2	MID	
4 Pôles								
V41461.	COFRET-VE12-4P-40A	Type A	40 A	Non	12	4	-	
V41462.	COFRET-VE12-4P-40AS	Type A	40 A	Oui	12	4	-	







COFRET-VE6-2P-16A

Boîte de protections pour points de recharge monophasés

Code: V41221.

Dimensions Connexions







