



## 2HLC96 56-64Hz

2HLC96 56-64Hz, Frecuencímetro dobles de 17 láminas, panel 96x96

Código: M129320090000 **DESCATALOGADO**

- > Precisión: 0,5
- > Medida: 56...64 Hz
- > Frecuencia (Hz): 56...64, 17 láminas
- > Módulos: 96x96

### Descripción

- No necesitan alimentación auxiliar
- Caja DIN de dimensión 96 y 144 mm
- Clase de precisión 1,5
- Doble escala

### Aplicación

Para la medida y comparación fácil de frecuencias en circuitos de corriente alterna procedentes de dos generadores o de red y generador, cuando se conectan en paralelo. La medida es independiente de la forma de onda. En aplicaciones con condiciones ambientales y físicas muy severas.



## 2HLC96 56-64Hz

Frecuencímetro doble para equipos de sincronización y aplicaciones navales

Código: M129320090000

### Especificaciones

#### Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	96 x 96 x 82.9 (mm)
Peso Neto (kg)	0,4

#### Normas

Certificaciones	CE
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000

#### Circuito de medida de tensión

Consumo	1 ... 3,6 VA
---------	--------------

#### Características eléctricas

Tensión de aislamiento, circuito	2kV a 50 Hz < 1min entre mecanismo y caja
----------------------------------	---

#### Precisión de medidas

Precisión	0,5 % FE
-----------	----------



## 2HLC96 56-64Hz

Frecuencímetro doble para equipos de sincronización y aplicaciones navales

Código: M129320090000

### Dimensiones

