



PIC96B 400 V

PIC96B 400 V, Fasímetro inducción 240°

Código: M13636. (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

- > Escala: 360°, P1
- > Sistema: Trifásicos equilibrados
- > Precisión: 1,5
- > Rango medida (V): 400
- > Módulos: 96x96

Descripción

- No necesitan alimentación auxiliar.
- Cajas DIN de dimensiones 96 y 144 mm.
- Clase de precisión 1,5
- Circuitos monofásicos y trifásicos, equilibrados y desequilibrados.
- 4 cuadrantes

Aplicación

Para la medida del $\cos\phi$ en circuitos monofásicos y trifásicos equilibrados o desequilibrados.



PIC96B 400 V

Fasímetros de inducción

Código: M13636.

Especificaciones

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	96 x 96 x 101.2 (mm)
Peso Neto (kg)	1,41

Normas

Certificaciones	CE, UL
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000

Circuito de medida de corriente

Consumo	4 VA
---------	------

Circuito de medida de tensión

Consumo	20 mA
---------	-------

Características eléctricas

Tensión de aislamiento, circuito	2 kV a 50 Hz <1 min entre mecanismo y caja
----------------------------------	--

Precisión de medidas

Precisión	± 1,5 % FE
-----------	------------

Rango de corriente del 0,1 a 1,2 In. Para conectar a transformadores .../5A.



PIC96B 400 V

Fasímetros de inducción

Código: M13636.

Dimensiones



Conexiones

