



## CSB-23/30

CSB-23/30, Condensador trifásico de potencia para baja tensión

Código: R2321H.

- > kvar 50 Hz: 30
- > kvar 60 Hz: 35
- > Tensión de uso (V): 230

### Descripción

La aplicación de nuevas tecnologías han permitido a CIRCUTOR reinventar el clásico Capacitor CS .

El espíritu de innovación y tecnología propia usada en el diseño del nuevo Capacitor CSB, aumentan la vida de los tradicionales Capacitores prismáticos en más de un 60%. Con esta nueva serie mejoramos el modelo anterior en todos sus aspectos ofreciendo un producto más duradero, seguro y rentable para nuestros clientes.

### Aplicación

Su aplicación se centra en la compensación en instalaciones tanto en cargas fijas como en variaciones de cargas (baterías de condensadores).



# CSB-23/30

Capacitores prismáticos de potencia

Código: R2321H.

## Especificaciones

### Alimentación en alterna

|            |            |
|------------|------------|
| Frecuencia | 50 ó 60 Hz |
|------------|------------|

### Características eléctricas

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Sobrecarga permanente            | 1,3 In       |
| Tolerancia C                     | -5 ... +15 % |
| Tensión de aislamiento, circuito | 3 / 15 kV    |

### Características mecánicas

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 360 x 330 x 120 (mm) |
| Peso Neto (kg)                   | 8                    |

### Características ambientales

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Humedad relativa (sin condensación) | 80% |
|-------------------------------------|-----|

### Normas

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m) | 2000 |
|---------------------------------------|------|

**CSB**  
Capacitores trifásicos de potencia para baja tensión

| CÓDIGO  | TIPO        | kvar 50 Hz | kvar 60 Hz | Tensión de uso (V) |
|---------|-------------|------------|------------|--------------------|
| R2321C. | CSB-23/10   | 10         | 12.5       | 230                |
| R2321D. | CSB-23/12,5 | 12.5       | 15         | 230                |
| R2321E. | CSB-23/15   | 15         | 17.5       | 230                |
| R2321F. | CSB-23/20   | 20         | 25         | 230                |
| R2321G. | CSB-23/25   | 25         | 30         | 230                |
| R2321H. | CSB-23/30   | 30         | 35         | 230                |
| R2321J. | CSB-23/40   | 40         | 50         | 230                |
| R2321K. | CSB-23/50   | 50         | 60         | 230                |
| R2323E. | CSB-40/15   | 15         | 17.5       | 400                |
| R2323F. | CSB-40/20   | 20         | 25         | 400                |
| R2323G. | CSB-40/25   | 25         | 30         | 400                |
| R2323H. | CSB-40/30   | 30         | 35         | 400                |
| R2323J. | CSB-40/40   | 40         | 50         | 400                |
| R2323K. | CSB-40/50   | 50         | 60         | 400                |
| R2323L. | CSB-40/60   | 60         | 70         | 400                |
| R2323Q. | CSB-40/80   | 80         | 95         | 400                |



# CSB-23/30

Capacitores prismáticos de potencia

Código: R2321H.

| CÓDIGO  | TIPO       | kvar 50 Hz | kvar 60 Hz | Tensión de uso (V) |
|---------|------------|------------|------------|--------------------|
| R2323R. | CSB-40/100 | 100        | 120        | 400                |
| R2324E. | CSB-44/15  | 15         | 17.5       | 440                |
| R2324F. | CSB-44/20  | 20         | 25         | 440                |
| R2324G. | CSB-44/25  | 25         | 30         | 440                |
| R2324H. | CSB-44/30  | 30         | 35         | 440                |
| R2324J. | CSB-44/40  | 40         | 50         | 440                |
| R2324K. | CSB-44/50  | 50         | 60         | 440                |
| R2324L. | CSB-44/60  | 60         | 70         | 440                |
| R2324Q. | CSB-44/80  | 80         | 95         | 440                |
| R2324R. | CSB-44/100 | 100        | 120        | 440                |
| R2325E. | CSB-46/15  | 15         | 17.5       | 460                |
| R2325F. | CSB-46/20  | 20         | 25         | 460                |
| R2325G. | CSB-46/25  | 25         | 30         | 460                |
| R2325H. | CSB-46/30  | 30         | 35         | 460                |
| R2325J. | CSB-46/40  | 40         | 50         | 460                |
| R2325K. | CSB-46/50  | 50         | 60         | 460                |
| R2325L. | CSB-46/60  | 60         | 70         | 460                |
| R2325Q. | CSB-46/80  | 80         | 95         | 460                |
| R2325R. | CSB-46/100 | 100        | 120        | 460                |
| R2326C. | CSB-52/10  | 10         | 12.5       | 525                |
| R2326E. | CSB-52/15  | 15         | 17.5       | 525                |
| R2326F. | CSB-52/20  | 20         | 25         | 525                |
| R2326G. | CSB-52/25  | 25         | 30         | 525                |
| R2326H. | CSB-52/30  | 30         | 35         | 525                |
| R2326J. | CSB-52/40  | 40         | 50         | 525                |
| R2326K. | CSB-52/50  | 50         | 60         | 525                |
| R2326L. | CSB-52/60  | 60         | 70         | 525                |
| R2326M. | CSB-52/70  | 70         | 85         | 525                |
| R232BC. | CSB-69/10  | 10         | 12.5       | 690                |
| R232BE. | CSB-69/15  | 15         | 17.5       | 690                |
| R232BF. | CSB-69/20  | 20         | 25         | 690                |
| R232BG. | CSB-69/25  | 25         | 30         | 690                |
| R232BH. | CSB-69/30  | 30         | 35         | 690                |
| R232BJ. | CSB-69/40  | 40         | 50         | 690                |
| R232BK. | CSB-69/50  | 50         | 60         | 690                |
| R232BL. | CSB-69/60  | 60         | 70         | 690                |
| R232BQ. | CSB-69/80  | 80         | 95         | 690                |
| R232BR. | CSB-69/100 | 100        | 0          | 690                |
| R2327C. | CSB-110/10 | 10         | 12         | 1100               |



# CSB-23/30

Capacitores prismáticos de potencia

Código: R2321H.

| CÓDIGO  | TIPO       | kvar 50 Hz | kvar 60 Hz | Tensión de uso (V) |
|---------|------------|------------|------------|--------------------|
| R2327F. | CSB-110/20 | 20         | 24         | 1100               |
| R2327H. | CSB-110/30 | 30         | 36         | 1100               |
| R2327J. | CSB-110/40 | 40         | 48         | 1100               |
| R2327K. | CSB-110/50 | 50         | 60         | 1100               |
| R2327L. | CSB-110/60 | 60         | 72         | 1100               |
| R2327M. | CSB-110/70 | 70         | 84         | 1100               |

1100 Vca para redes de baja tensión (≤1000 Vca)



## CSB-23/30

Capacitores prismáticos de potencia

Código: R2321H.

## Dimensiones

