



## CLZ-FP-24/7,5-60Hz-HD

CLZ-FP-24/7,5-60Hz-HD, Condensador tubular trifásico 60 Hz

Código: R2H628.

- > Terminal: A
- > Frecuencia (Hz): 60
- > kvar (230 V): 6,9
- > kvar (240 V): 7,5
- > Tapa (opc.): 1
- > Tensión uso (V): 240

### Descripción

La gama CLZ-HD son capacitores en envoltorio tubular, de tipo seco, abarcando un amplio rango de potencias y tensiones nominales a 50 o 60 Hz. Los capacitores CLZHD están diseñados para trabajar en instalaciones con las más rigurosas condiciones de trabajo. Los procesos de diseño, fabricación y ensayos de estos garantizan la producción de equipos duraderos y de alta fiabilidad. Además, los capacitores CLZ disponen de tecnología de refrigeración mediante gas nitrógeno\*, siendo un sistema refrigerante de altas prestaciones, inocuo y anti-inflamable.

### Aplicación

Su aplicación se centra en la compensación en instalaciones tanto en cargas fijas como en variaciones de cargas (bancos de capacitores). Especialmente diseñados para su instalación en entornos con las más exigentes condiciones de trabajo debido a su mayor vida útil y resistencia a altas temperaturas.



## CLZ-FP-24/7,5-60Hz-HD

Código: R2H628.

### Especificaciones

#### Alimentación en alterna

|            |       |
|------------|-------|
| Frecuencia | 60 Hz |
|------------|-------|

#### Características eléctricas

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Tolerancia C                     | -5 ... +10 % |
| Corriente máxima (fase)          | 400 x In     |
| Tensión de aislamiento, circuito | 3 / 8 kV     |

#### Características mecánicas

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 85 x 276 x 85 (mm) |
| Peso Neto (kg)                   | 0,96               |

#### Características ambientales

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Humedad relativa (sin condensación) | 95% |
|-------------------------------------|-----|

#### Normas

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Certificaciones                       | VDE 560 |
| Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m) | 4000    |

#### CLZ-FP HD 60Hz

Capacitores tubulares trifásicos (serie Heavy Duty)

| CÓDIGO  | TIPO                    | kvar (230 V) | kvar (240 V) | Tensión de uso (V) | kvar (400 V) | kvar (440 V) | kvar (460 V) | kvar (480 V) | kvar (525 V) | kvar (600 V) | kvar (660 V) | kvar (690 V) |
|---------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| R2H622. | CLZ-FPT-24/2,5-60Hz-HD  | 2,3          | 2,5          | 240                |              |              |              |              |              |              |              |              |
| R2H626. | CLZ-FP-24/5-60Hz-HD     | 4,6          | 5            | 240                |              |              |              |              |              |              |              |              |
| R2H627. | CLZ-FP-24/6,25-60Hz-HD  | 5,75         | 6,25         | 240                |              |              |              |              |              |              |              |              |
| R2H628. | CLZ-FP-24/7,5-60Hz-HD   | 6,9          | 7,5          | 240                |              |              |              |              |              |              |              |              |
| R2H62B. | CLZ-FP-24/10-60Hz-HD    | 9,2          | 10           | 240                |              |              |              |              |              |              |              |              |
| R2H62D. | CLZ-FP-24/12,5-60Hz-HD  | 11,5         | 12,5         | 240                |              |              |              |              |              |              |              |              |
| R2H62E. | CLZ-FP-24/15-60Hz-HD    | 13,8         | 15           | 240                |              |              |              |              |              |              |              |              |
| R2H641. | CLZ-FPT-44/1,25-60Hz-HD |              |              | 400   440          | 1            | 1,25         |              |              |              |              |              |              |
| R2H642. | CLZ-FPT-44/2,5-60Hz-HD  |              |              | 400   440          | 2,1          | 2,5          |              |              |              |              |              |              |
| R2H646. | CLZ-FPT-44/5-60Hz-HD    |              |              | 400   440          | 4,15         | 5            |              |              |              |              |              |              |
| R2H647. | CLZ-FP-44/6,25-60Hz-HD  |              |              | 400   440          | 5,2          | 6,25         |              |              |              |              |              |              |
| R2H648. | CLZ-FP-44/7,5-60Hz-HD   |              |              | 400   440          | 6,2          | 7,5          |              |              |              |              |              |              |
| R2H64B. | CLZ-FP-44/10-60Hz-HD    |              |              | 400   440          | 8,3          | 10           |              |              |              |              |              |              |
| R2H64D. | CLZ-FP-44/12,5-60Hz-HD  |              |              | 400   440          | 10,3         | 12,5         |              |              |              |              |              |              |
| R2H64E. | CLZ-FP-44/15-60Hz-HD    |              |              | 400   440          | 12,4         | 15           |              |              |              |              |              |              |
| R2H64J. | CLZ-FP-44/20-60Hz-HD    |              |              | 400   440          | 16,5         | 20           |              |              |              |              |              |              |
| R2H64L. | CLZ-FP-44/25-60Hz-HD    |              |              | 400   440          | 20,7         | 25           |              |              |              |              |              |              |



## CLZ-FP-24/7,5-60Hz-HD

Código: R2H628.

| CÓDIGO  | TIPO                    | kvar (230 V) | kvar (240 V) | Tensión de uso (V) | kvar (400 V) | kvar (440 V) | kvar (460 V) | kvar (480 V) | kvar (525 V) | kvar (600 V) | kvar (660 V) | kvar (690 V) |
|---------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| R2H64N. | CLZ-FP-44/30-60Hz-HD    |              |              | 400   440          | 24,8         | 30           |              |              |              |              |              |              |
| R2H64R. | CLZ-FP-44/40-60Hz-HD    |              |              | 400   440          | 33,1         | 40           |              |              |              |              |              |              |
| R2H64S. | CLZ-FP-44/50-60Hz-HD    |              |              | 400   440          | 41,3         | 50           |              |              |              |              |              |              |
| R2H762. | CLZ-FPT-48/2,5-60Hz-HD  |              |              | 480                |              |              | 2,3          | 2,5          |              |              |              |              |
| R2H766. | CLZ-FPT-48/5-60Hz-HD    |              |              | 480                |              |              | 4,6          | 5            |              |              |              |              |
| R2H767. | CLZ-FPT-48/6,25-60Hz-HD |              |              | 480                |              |              | 5,75         | 6,25         |              |              |              |              |
| R2H768. | CLZ-FPT-48/7,5-60Hz-HD  |              |              | 480                |              |              | 6,9          | 7,5          |              |              |              |              |
| R2H66B. | CLZ-FP-48/10-60Hz-HD    |              |              | 480                |              |              | 9,2          | 10           |              |              |              |              |
| R2H66D. | CLZ-FP-48/12,5-60Hz-HD  |              |              | 480                |              |              | 11,5         | 12,5         |              |              |              |              |
| R2H66E. | CLZ-FP-48/15-60Hz-HD    |              |              | 480                |              |              | 13,8         | 15           |              |              |              |              |
| R2H66J. | CLZ-FP-48/20-60Hz-HD    |              |              | 480                |              |              | 18,4         | 20           |              |              |              |              |
| R2H66L. | CLZ-FP-48/25-60Hz-HD    |              |              | 480                |              |              | 23           | 25           |              |              |              |              |
| R2H66N. | CLZ-FP-48/30-60Hz-HD    |              |              | 480                |              |              | 27,6         | 30           |              |              |              |              |
| R2H66R. | CLZ-FP-48/40-60Hz-HD    |              |              | 480                |              |              | 36,75        | 40           |              |              |              |              |
| R2H66S. | CLZ-FP-48/50-60Hz-HD    |              |              | 480                |              |              | 46           | 50           |              |              |              |              |
| R2H772. | CLZ-FPT-52/2,5-60Hz-HD  |              |              | 525                |              |              |              | 2,1          | 2,5          |              |              |              |
| R2H776. | CLZ-FPT-52/5-60Hz-HD    |              |              | 525                |              |              |              | 4,2          | 5            |              |              |              |
| R2H778. | CLZ-FPT-52/7,5-60Hz-HD  |              |              | 525                |              |              |              | 6,25         | 7,5          |              |              |              |
| R2H67A. | CLZ-FP-52/8,5-60Hz-HD   |              |              | 525                |              |              |              | 7,1          | 8,5          |              |              |              |
| R2H67B. | CLZ-FP-52/10-60Hz-HD    |              |              | 525                |              |              |              | 8,4          | 10           |              |              |              |
| R2H67C. | CLZ-FP-52/11,5-60Hz-HD  |              |              | 525                |              |              |              | 9,6          | 11,5         |              |              |              |
| R2H67D. | CLZ-FP-52/12,5-60Hz-HD  |              |              | 525                |              |              |              | 10,5         | 12,5         |              |              |              |
| R2H67E. | CLZ-FP-52/15-60Hz-HD    |              |              | 525                |              |              |              | 12,5         | 15           |              |              |              |
| R2H67I. | CLZ-FP-52/17-60Hz-HD    |              |              | 525                |              |              |              | 14,2         | 17           |              |              |              |
| R2H67J. | CLZ-FP-52/20-60Hz-HD    |              |              | 525                |              |              |              | 16,7         | 20           |              |              |              |
| R2H67K. | CLZ-FP-52/22,5-60Hz-HD  |              |              | 525                |              |              |              | 18,8         | 22,5         |              |              |              |
| R2H67L. | CLZ-FP-52/25-60Hz-HD    |              |              | 525                |              |              |              | 20,9         | 25           |              |              |              |
| R2H67N. | CLZ-FP-52/30-60Hz-HD    |              |              | 525                |              |              |              | 25           | 30           |              |              |              |
| R2H67P. | CLZ-FP-52/34-60Hz-HD    |              |              | 525                |              |              |              | 28,4         | 34           |              |              |              |
| R2H67R. | CLZ-FP-52/40-60Hz-HD    |              |              | 525                |              |              |              | 33,4         | 40           |              |              |              |
| R2H786. | CLZ-FPT-60/5-60Hz-HD    |              |              | 600                |              |              |              |              |              | 5            |              |              |
| R2H788. | CLZ-FPT-60/7,5-60Hz-HD  |              |              | 600                |              |              |              |              |              | 7,5          |              |              |
| R2H68A. | CLZ-FP-60/10-60Hz-HD    |              |              | 600                |              |              |              |              |              | 10           |              |              |
| R2H68B. | CLZ-FP-60/12,5-60Hz-HD  |              |              | 600                |              |              |              |              |              | 12,5         |              |              |
| R2H68E. | CLZ-FP-60/15-60Hz-HD    |              |              | 600                |              |              |              |              |              | 15           |              |              |
| R2H68I. | CLZ-FP-60/17,5-60Hz-HD  |              |              | 600                |              |              |              |              |              | 17,5         |              |              |
| R2H68J. | CLZ-FP-60/20-60Hz-HD    |              |              | 600                |              |              |              |              |              | 20           |              |              |
| R2H68K. | CLZ-FP-60/21-60Hz-HD    |              |              | 600                |              |              |              |              |              | 21           |              |              |
| R2H68L. | CLZ-FP-60/25-60Hz-HD    |              |              | 600                |              |              |              |              |              | 25           |              |              |
| R2H68N. | CLZ-FP-60/30-60Hz-HD    |              |              | 600                |              |              |              |              |              | 30           |              |              |
| R2H68P. | CLZ-FP-60/34,5-60Hz-HD  |              |              | 600                |              |              |              |              |              | 34,5         |              |              |
| R2H796. | CLZ-FPT-69/5-60Hz-HD    |              |              | 690                |              |              |              |              |              |              | 4,6          | 5            |
| R2H69B. | CLZ-FP-69/10-60Hz-HD    |              |              | 690                |              |              |              |              |              |              | 9,15         | 10           |



## CLZ-FP-24/7,5-60Hz-HD

Código: R2H628.

| CÓDIGO  | TIPO                   | kvar (230 V) | kvar (240 V) | Tensión de uso (V) | kvar (400 V) | kvar (440 V) | kvar (460 V) | kvar (480 V) | kvar (525 V) | kvar (600 V) | kvar (660 V) | kvar (690 V) |
|---------|------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| R2H69D. | CLZ-FP-69/12,5-60Hz-HD |              |              | 690                |              |              |              |              |              |              | 11,4         | 12,5         |
| R2H69E. | CLZ-FP-69/15-60Hz-HD   |              |              | 690                |              |              |              |              |              |              | 13,7         | 15           |
| R2H69J. | CLZ-FP-69/20-60Hz-HD   |              |              | 690                |              |              |              |              |              |              | 18,3         | 20           |
| R2H69L. | CLZ-FP-69/25-60Hz-HD   |              |              | 690                |              |              |              |              |              |              | 22,9         | 25           |
| R2H69N. | CLZ-FP-69/30-60Hz-HD   |              |              | 690                |              |              |              |              |              |              | 27,5         | 30           |
| R2H69R. | CLZ-FP-69/40-60Hz-HD   |              |              | 690                |              |              |              |              |              |              | 36,6         | 40           |
| R2H69S. | CLZ-FP-69/50-60Hz-HD   |              |              | 690                |              |              |              |              |              |              | 45,75        | 50           |

Todos los tipos son con gas inerte, excepto los de 63,5 mm de diámetro y el tamaño 136x355 mm Dimensiones (dxt) son sólo el tubo. Para las medidas totales ver dibujo dimensiones al final de esta sección Terminal: máxima sección cable tipo A: 16 mm<sup>2</sup>, tipo B: 25 mm<sup>2</sup>, tipo C: 35 mm<sup>2</sup>, F:Faston 6,3x0,8 mm y corriente máxima 12 A



# CLZ-FP-24/7,5-60Hz-HD

Código: R2H628.

## Dimensiones

