



FB3T-5-32-00

FB3T-5-32-00, Filtro del tercer armónico para red trifásica (50 Hz)

Código: R78135. (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

- > Sistema: Trifásico + Neutro
- > Frecuencia (Hz): 50
- > Corriente máx. neutro: 32

Descripción

Los filtros FB3 son filtros de bloqueo del 3º armónico, diseñados para la reducción de dicho armónico en instalaciones con cargas monofásicas distorsionantes.

Aplicación

Para cargas monofásicas tales como ordenadores personales, pantallas TFT, proyectores, etc.



FB3T-5-32-00

Filtro del tercer armónico

Código: R78135.

Especificaciones

Alimentación en alterna


Frecuencia	50 Hz
Tensión nominal	Hasta 750 Vca

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	370 x 280 x 300 (mm)
----------------------------------	----------------------

Características ambientales

Humedad relativa (sin condensación)	95%
-------------------------------------	-----



FB3T-5-32-00

Filtro del tercer armónico

Código: R78135.

Dimensiones

