

TRMC 210 -0.5-3X100/5

TRMC 210 -0.5-3X100/5, Transformador de corrente para contadores com verificação na origem, primário bobinado, classe 0,5

Código: Q30961.

> Pletina (mm): Primário bobinado
> Classe 0,5 Potência (VA): 10
> Intervalo de Medida (A): 100/5
> Corrente entrada: 100/5 A

Especificações


Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	145 x 110 x 86 (mm)
Peso (kg)	4

kit3-TRMC210-05

CÓDIGO	MODELO
Q30961.	TRMC 210 -0.5-3X100/5
Q30962.	TRMC 210 -0.5-3X150/5
Q30963.	TRMC 210 -0.5-3X200/5
Q30964.	TRMC 210 -0.5-3X300/5
Q30965.	TRMC 210 -0.5-3X400/5
Q30966.	TRMC 210 -0.5-3X500/5
Q30967.	TRMC 210 -0.5-3X600/5
Q309610000001	TRMC 210 -0.5-3X100/5
Q309620000001	TRMC 210 -0.5-3X150/5
Q309630000001	TRMC 210 -0.5-3X200/5
Q309640000001	TRMC 210 -0.5-3X300/5
Q309650000001	TRMC 210 -0.5-3X400/5
Q309660000001	TRMC 210 -0.5-3X500/5
Q309670000001	TRMC 210 -0.5-3X600/5


Data de criação: 29/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.



TRMC 210 -0.5-3X100/5

Código: Q30961.

Dimensões



Conexões

