



TC8 420 500A, Transformador de corrente com conversor 4...20 mA, pletina 60x12 mm

Código: M72151.

> Pletina (mm): 60 x 12

> Diâmetro interior (mm): 44

> Saida analógica: 4...20 mA

> Intervalo de Medida (A): 500

> Corrente entrada: 500 A

> Tipo de transformador: Transformador de corrente com conversor 4 ... 20 mA

Descrição

- O Necessita de alimentação de saída de 7,5 ... 36 Vcc
- o Corrente da bobina primária de 5 a 300 Aca consoante o tipo
- O Corrente da bobina secundária de 4 ... 20 mA.
- o Diâmetro interior de 20 a 44 mm, consoante o tipo
- \circ Tamanho da placa de 25 x 5 mm a 60 x 12 mm

Aplicativo

Utilizado em linhas eléctricas para obter uma corrente proporcional à da bobina primária a 0..20~mA / 4...20~mA na bobina secundária.







Transformadores de corrente com conversor 4 ... 20 mA

Código: M72151.

Especificações

7,5 36 Vdc FS < 5		
FS < 5		
FS < 5		
84.5 x 102 x 50 (mm)		
Plástico VO autoextinguível		
0,272		
Classe B (+130 °C)		
44		
0,72 kV~ max.		
50 / 60 Hz		
2,5 lth		
60 In		
4 20 mA		

TC-420

Transformadores de corrente com conversor 4 ... 20 mA ou 0 ... 20 mA

CÓDIGO	MODELO	Intervalo de Medida (A)	Pletina (mm)	Diâmetro interior (mm)
Saída 420 mA, a	alim. exterior 7,536 Vc.c.			
M72112.	TC5 420 5A	5	25 x 5	20
Saída 420 mA, a	alim. exterior 7,536 Vcc			
M72113.	TC5 420 10A	10	25 x 5	20
Saída 420 mA, a	alim. exterior 7,536 Vc.c.			
M72114.	TC5 420 20A	20	25 x 5	20
M72132.	TC6 420 100A	100	40 x 10	28
M72134.	TC6 420 200A	200	40 x 10	28
M72136.	TC6 420 300A	300	40 x 10	28
M72131.	TC6 420 50A	50	40 x 10	28







Transformadores de corrente com conversor 4 ... 20 mA

Código: M72151.

CÓDIGO	MODELO	Intervalo de Medida (A)	Pletina (mm)	Diâmetro interior (mm)
M72152.	TC8 420 1000A	1000	60 x 12	44
M72153.	TC8 420 1500A	1500	60 x 12	44
M72151.	TC8 420 500A	500	60 x 12	44

Para correntes superiores utilizar: transformador + conversor








Transformadores de corrente com conversor 4 ... 20 mA

Código: M72151.

Dimensões



	TC 5 TCH 5	TC 5.2 TCH 5.2	TC 6.2 TCH6.2	TC 6 TCH 6	TC 8 TCH 8	TC 10 TCH 10
а	58	58	64	64	84,5	108
b	70	70	80,5	80,5	102	130
с	29	29	34	34	46	61
d	20,3	22	26	28,5	44	63
е	45	45	60,5	66,5	69	
f	32	32	44	44	50	50
9	59	59	71	71,2	78	78
h	5,6	5,6	5,6	5,6	6,6	6,6
i	48	48	60	60	64	64
j	39	39	46	46	62	86
k	25,6	30,6	30,6	40,6	60,6	80,6
1	15,6	15,6	20,6	25,2	30,6	50,8

