

CPG-2000/200

CPG-2000/200, Sensores de corrente rígidos

Código: M810B5.

> Nº sensores: 1

> Seccção útil(mm): 64

> Intervalo de Medida (A): 1 ... 200 A / 10 ... 2000 A

> I min.(A): 1 | 10

Descrição

A **CIRCUTOR** dispõe de uma ampla gama de sensores de corrente para os seus analisadores de redes portáteis. Esta gama ampla permite medir níveis de corrente desde escassos mA até vários milhares de Amperes. Além disso, os modelos disponíveis tanto em formato flexível como rígido, permitem eleger a solução mais adequada para cada instalação.

Aplicativo

Medição de valores energéticos através de analisadores de redes portáteis.



CPG-2000/200

Sensores de corrente para Analisadores de redes portáteis

Código: M810B5.

Especificações

Características técnicas específicas dos sensores de corrente

Intervalo de medição	1...200 Ac.a. / 10...2000 Ac.a.
Rigidez dieléctrica	5200 V, 50 Hz, 1 min.
Tensão de saída	2 Vc.a.

Circuito de medição de corrente

Frequência nominal	48...65 Hz
Tolerância	ESCALA DE 200: 1...3A (0,5% + 70mV) Fase: NC / 3...10A (0,5% + 70mV) Fase: 5 ° / 10...50A (0,5% + 70mV) Fase: 1,5 ° / 50...200A (0,5% + 70mA) Fase: 1 ° ESCALA DE 2000: 10...150A (0,5% + 250mA) Fase: NC / 150...2000A (0,5% + 100mA) Fase: 0,5 °

Características mecânicas

Peso (kg)	1,19

CPG
Sensores de corrente rígidos

CÓDIGO	MODELO	Intervalo de Medida (A)	I min.(A)	Seccção útil(mm)	Pletina (mm)
M810B1.	CPG-5	0,05 ... 5 A	0.05	20	20 x 5
M810B2.	CPG-100	1 ... 100 A	1	20	20 x 5
M810B3.	CPRG-500	1 ... 500 A	1	52	1 - 50 x 5 |4 - 30 x 5
M810B4.	CPRG-1000	1 ... 1000 A	1	52	1 - 50 x 5 |4 - 30 x 5
M810B5.	CPG-2000/200	1 ... 200 A / 10 ... 2000 A	1 | 10	64	5 - 125 x 5 |3 -100 x 10
M810BD.	CFG-5	0,01 ... 5 A	0.01	52	1 - 50 x 5 |4 - 30 x 5
M810BE.	CFG-10	0,005 ... 10 A	0.05	100	5 - 80 x 5 |3 -80 x 10

Data de criação: 22/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.