



## KIT3 CPRG-1000

KIT3 CPRG-1000, Sensores de corrente rígidos

Código: M86017. (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

- > Pletina (mm): 1 - 50 x 5 | 4 - 30 x 5
- > N° sensores: 3 x CPRG 1000 CIR-e+
- > Seccção útil(mm): 52
- > Intervalo de Medida (A): 20 ... 1000 A
- > I $\Delta$ n mín.(A): 1
- > I min: 1

### Especificações

#### Características técnicas específicas dos sensores de corrente

Erro em fundo de escala	0,7 %
Intervalo de medição	1...1000 Ac.a.
Rigidez dielétrica	5200 V, 50 Hz, 1 min.
Tensão de saída	2 Vc.a.

#### Circuito de medição de corrente

Frequência nominal	48...65 Hz
Tolerância	1...5A (3%) Fase: NC / 5...20A (0,7%) Fase: NC / 20...1000A (0,7%) Fase: 1 °

#### Características mecânicas

Peso (kg)	2
-----------	---