



TRMC 400 -0.5S-3X1500A/5

TRMC 400 -0.5S-3X1500A/5, Transformador de corrente para contadores com verificação na origem, barra de passagem, classe 0,5S

Código: Q30913.

> Pletina (mm): Barra de travessia
 > Seccção útil(mm): 100x20
 > Classe 0,5S Potência (VA): 10
 > Intervalo de Medida (A): 1500/5
 > Corrente entrada: 1500/5 A

Especificações

Características mecânicas Tamanho (mm) larg. x alt. x prof. 99 x 160 x 68 (mm) Peso (kg) 4,1

kit3-TRMC400

kit 3 transformadores de corrente para contadores com verificação na origem, barra de passagem, classe 0,5 S

CÓDIGO	MODELO
Q30911.	TRMC 400 -0.5S-3X750/5
Q30912.	TRMC 400 -0.5S-3X1000A/5
Q30913.	TRMC 400 -0.5S-3X1500A/5
Q30914.	TRMC 400 -0.5S-3X2000A/5
Q309110000001	TRMC 400 -0.5S-3X750/5
Q309120000001	TRMC 400 -0.5S-3X1000A/5
Q309130000001	TRMC 400 -0.5S-3X1500A/5
Q309140000001	TRMC 400 -0.5S-3X2000A/5

Consultar disponibilidade .../1 A







TRMC 400 -0.5S-3X1500A/5

Código: Q30913.

Dimensões Conexões





