

SINUS-155-40-00

SINUS-155-40-00, Filtro para PWM

Código: R7S008. (DESCATALOGADO)

> In (A): 155

> Freqüência commutación (kHz): 10

Especificações

Alimentação em corrente alternada

Freqüência	50 / 60 Hz
Tensão nominal	380 / 400 Vca

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	390 x 503 x 360 (mm)
Envolvente	Condutor de cobre. Tira de alumínio

Características ambientais


Grau de proteção	IP 00
------------------	-------

Características elétricas

Freqüência de comutação	2 ... 10 kHz
Corrente máxima transitória	2 In
Tensão de isolamento, circuito	2 kV

Circuito de medição de corrente

Corrente nominal (In)	4 ... 400 A
Sobrecarga permanente	1,17 In



SINUS-155-40-00

Filtro para PWM

Código: R7S008.