



## WB-eBasic T2C32

WB-eBasic T2C32, Caixas domésticas de recarga

Código: V26030. DESCATALOGADO

- > Saída: 400 V - 32 A - 22 kW
- > Corrente entrada: 32 A
- > Tipo conector: Cabo Tipo 2
- > Modo carga: 3
- > Nº tomadas: 1

## Especificações

### Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	225 x 320 x 124 (mm)
Peso (kg)	6,9

Caixa em plástico ABS auto extinguível, IP54-IK10. Dimensões 320x225x130 mm. Compatível com gestor de potência CirBEON. (\*1) Suporte para cabo incluído As caixas tipo 2 podem ser alimentadas e dar saída em monofásico ou trifásico. Se se alimentam em monofásico darão saída monofásica e se se alimentam em sistema trifásico darão saída em trifásico