WB-eBasic T2S32 A

WB-eBasic T2S32 A, Caixas domésticas de recarga

Código: V26041. **DESCATALOGADO**

> Saída: 230 V - 32 A - 7,4 kW
> Corrente entrada: 32 A
> Tipo conector: Base Tipo 2
> Modo carga: 3
> Nº tomadas: 1
> Chave: 1
> Protecção diferencial: Tipo A

Especificações

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	225 x 320 x 124 (mm)
Peso (kg)	3

Caixa em plástico ABS auto extinguível, IP54-IK10. Dimensões 320x225x130 mm. Compatível com gestor de potência CirBEON. (*1) Suporte para cabo incluído As caixas tipo 2 podem ser alimentadas e dar saída em monofásico ou trifásico. Se se alimentam em monofásico darão saída monofásica e se se alimentam em sistema trifásico darão saída em trifásico

Data de criação: 12/07/2025 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.